



TEKNİK ÖZELLİKLER

Aydınlatma Gücü: 11.000 lümen

Batarya: Li-ion

Kademe Sayısı: 5 (Düşük-Orta-Yüksek-Çakar-Mum)

Çalışma Süresi: 3-60 saat

Ağırlık: 2.25 kg

Ebatlar: 30x28x29 cm

Şarj Aleti: 9V 2.5Ah

Su ve Toz Koruması: IP65



Aksesuarlar

Ayaklarda 3 adet mıknatıs

Tripod (Üç Ayak)

Boyun Askısı



LUXENDRO ultra yüksek güçlü 64 adet LED ve süper kapasiteli Li-ion şarj edilebilir bataryalı, çok yönlü, çok amaçlı ve çok güçlü bir alan aydınlatma aletidir. Üç geniş basmalı ve mıknatıslı ayaklarıyla her yüzeyde rahatlıkla tutunabilir. Üç ayağıyla ise yerden yükseltilerek geniş bir alanı aydınlatabilir. Işığını kısarak kapalı ve dar alanlarda gözlerinizi kamaştırmadan çalışabilir, çakar moduyla uzun mesafelere sinyal gönderebilirsiniz.

LUXENDRO dayanıklı ABS gövdesi ve polikarbonat camıyla düşmelere dayanıklı, detaylı yalıtımıyla da IP65 seviyesinde su ve toz geçirmezdir.

Yalıtımlı arka kapak, el ile açılır, şarj aleti ve şarj soketini içinde barındırır.

9V 2.5 Ah şarj aleti daima cihazın içindedir.





Alet üzerindeki buton ile kontrol edilir.

İlk Basma: Kısık

İkinci Basma: Orta

Üçüncü Basma: Yüksek

Dördüncü Basma: Çakar

Basılı Tutma: Kısma (Mum)



Şarj aleti kapak arkasındaki şarj soketine takılır



Tripod ayak kısmındaki sıkma kelebeği gevşetilir.

Ayaklar nazikçe dışarı doğru çekilerek gövdeden bir miktar ayrılması sağlanır.

Daha sonra ayakların üst kısmındaki plastik yerden aşağı doğru ittirilerek ayaklar tamamen açılır.

Geniş basma pozisyonunda, sıkıştırma kelebeği nazikçe sıkılır ve tripod sabitlenir.

Tripod kademeleri sıkıştırma kelekleri gevşetilerek açılır. İstenen yüksekliğe getirildiğinde tekrar kelekler vasıtasıyla sıkıştırılıp sabitlenir.

Not: Dengeli ve güvenli kullanım için kademeler tam açılmamalıdır. 5 cm civarında içeride pay bırakılarak açılması tavsiye edilir.

AREN KURTARMA EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.

Bahçelievler Mah. Taşkent Cad.

No:47/B 06490 Çankaya, Ankara

Tel: 0312 9630696

E-Posta: destek@arenkurtarma.com | www.arenkurtarma.com



LUXENDRO LED panelinin üst tarafında 2 adet durum LED'i vardır.
Şarj tamken bunlar yeşil yanar
Şarj azaldığında kırmızı yanar

LUXENDRO'yu tripoda takmak için, tripod üst tarafındaki metal vidayı saatin tersine çevirerek gevşetin ve çıkarın.

Daha sonra bu videoyu LUXENDRO'nun bacak aksamının ortasındaki delikten geçirip, LUXENDRO'yu tripoda hizalayın ve vidayı sıkın.

Tüm işlemi el ile tamamlayabilirsiniz.

Dikkat: Sıkma işlemi el sıkılığında olmalıdır.

LUXENDRO tripoda takıldığında azami 2 metre yüksekliğe ulaşır.



AREN KURTARMA EKİPMANLARI LTD. ŞTİ.

Bahçelievler Mah. Taşkent Cad.

No:47/B 06490 Çankaya, Ankara

Tel: 0312 9630696

E-Posta: destek@arenkurtarma.com | www.arenkurtarma.com